


Auslösung per:



Kostengünstige SMS-Alarmierung mit eingebautem Funkmelder

AL5SL-Set* / AL10SL-Set*



Die Modelle **AL5SL** und **AL10SL** sind im Set mit einem integriertem Funkmodul 4 bzw 8 Schleifen analog oder digital und USV8 Notstromversorgung erhältlich.

Erfolgt eine Alarmierung von der Leitstelle wird das Signal ausgewertet und die entsprechenden Gruppen werden alarmiert.

Zusätzlich ist eine manuelle Alarmierung über Folientastatur, per Fernalarmierung vom Handy und per Verteilerfunktion möglich.

Bei Stromausfall versendet das Gerät automatisch eine Stromausfallmeldung an eine zuvor definierte Rufnummer.



Technische Daten AL5SL:

- 4 Gruppen, 4 Alarmeingänge
- 1 Relaisausgänge
- Industriegehäuse
- Bündel SMS tauglich
- 7 Segment Service LED-Display
- FLASH oder Standard SMS pro Gruppe
- Programmierbare Rufumleitung für Probealarm
- Guthabeninformation bei Wertkarte
- Zeit-, Datum- u. Temperatur wird bei Alarmauslösung mit gesendet
- Integriertes Dual-Band GSM Modul für 900 und 1800MHz

Technische Daten AL10SL:

- 8 Gruppen, 4 Alarmeingänge
- 1 Relaisausgänge
- Industriegehäuse
- Bündel SMS tauglich
- 7 Segment Service LED-Display
- FLASH oder Standard SMS pro Gruppe
- Programmierbare Rufumleitung für Probealarm
- Guthabeninformation bei Wertkarte
- Zeit-, Datum- u. Temperatur wird bei Alarmauslösung mit gesendet
- Integriertes Dual-Band GSM Modul für 900 und 1800MHz

Wird kein Funkmodul benötigt, können die Modelle AL5SL und AL10SL über die 4 Eingangskontakte ausgelöst werden. Beide Modelle verfügen über einen Sirenen-Eingangskontakt S4. Dieser speziell programmierte Kontakt verhindert eine mehrmalige Alarmauslösung, da die Sirenenintervalle nicht berücksichtigt werden. Der Probealarm kann über ein Zeitfenster in der Betriebssoftware ausgeblendet bzw. auf eine kleinere Gruppe umgeleitet werden.

Selbstverständlich können beide Modelle auch mit dem Bündel-SMS Portal Alarmruf112 kombiniert werden. Die SMS werden dann nicht der Reihe nach versendet sondern als gesamtes Paket. Somit ist eine wesentlich schnellere Alarmierung gewährleistet. Zudem besteht kann die Alarmmeldung auch per Sprachanruf zugestellt werden.

Einfache Inbetriebnahme:

Die Geräte benötigen lediglich eine 230V Stromversorgung. Für die Modelle AL5SL-Set und AL10SL-Set benötigen Sie zusätzlich noch eine abgesetzte Funkantenne. Hier stehe Antennen mit Magnetfuß oder Montagewinkel für Wandmontage zur Auswahl. **Im Standardzubehör enthalten sind:** Betriebssoftware, GSM Aufsteckantenne, Steckernetzteil 230V und USB Programmierkabel. Die Alarmboxen werden wenn gewünscht vollständig vorprogrammiert ausgeliefert.

* Technische Ausführung: Stand April 2012

RTA-Vertragshändler



SMS Nachrichtensysteme made by **RTA-Telefunkalarm**

D-94036 Passau, Reinhard - Raffalt - Straße 30

Telefon +49 (0) 851 / 490 17 18, Fax +49 (0) 851 / 966 81 01

Info-Hotline +49 (0) 851 / 966 81 02

office@telefunkalarm.de - www.telefunkalarm.de